

## Séries 262-215-040 - Electrovanes complètes 230/50 VAC

Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar)		Bobine de rechange (230/50) ~	Connecteur	Type de commande	Kit de rechange (230/50) ~	Encombrement L (mm)	Type bobine
				Min.	Max. gaz						
G262K002S1NG0F8	1/8"	3,2	0,3	0	2,76	515488-059	T30	X	M200001NG0	30	Sur demande - 8,1W
E262K090S1NG0F8	1/4"	7,1	0,76		2,1			40			
EGSCE215B010.230/50	3/8"	19	2,9		2	400425-117		X	C131447	70	MXX-FT - 10,5W
EGSCE215B020.230/50	1/2"	19	3,8		2			X			
EGSCE040B003.230/50	3/4"	19	10,3		0,086	400902-117		X	K312984	83	MXX-FT - 14W
EGSCE040A024.230/50	1"	23,8	14,84		0,086	400903-117		X	K320011	108	MXX-FT - 20W

**Remarque :** Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.



### Légende :

X : Sans commande  
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif  
▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton  
= : Courant continu